

# ユーザーズマニュアル訂正シート(ねっとみえ～る LanMap バージョン 1.32 用)

この資料は、以下のユーザーズマニュアルをお持ちの方のための訂正シートです。

ねっとみえ～る LanMap バージョン 1.2 ユーザーズマニュアル (1999.10.1 版)

この資料では、上記ユーザーズマニュアルの記述内容と、下記製品の実際の機能との間の差異を、列挙してあります。

ねっとみえ～る LanMap/Multi バージョン 1.32

ねっとみえ～る LanMap/Pro バージョン 1.32

©2000-2002 Wonder Lab, Ltd.

## 13 ページ - README.TXT

README.TXT は、ねっとみえ～る LanMap/Multi CD-ROM、または、ねっとみえ～る LanMap/Pro CD-ROM の「¥product」ディレクトリにあります。

## 14 ページ - 動作環境 - 表1 および表2

Windows Me/2000/XP でも使用できるようになりましたが、Windows NT 3.51 はサポート対象外となりました。したがって、現在の動作可能 OS は以下の通りです(LanMap/Multi, LanMap/Pro 共通)。

OS	Microsoft Windows 95/98/Me Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows 2000/XP
----	---

## 15 ページ - 動作環境に関する補足

以下の項目が追加されました。

- |     |   |
|-----|---|
| 9.  | 初期のバージョンの Windows 95 または Windows NT 4.0 上で使用する場合は、Windows システムファイル COMCTL32.DLL のバージョンアップが必要なことがあります。Windows システムファイルをバージョンアップするには、以下のような方法があります。 <ul style="list-style-type: none"><li>◇ マイクロソフト社のサービスパックを適用する。</li><li>◇ マイクロソフト社の Internet Explorer の最新バージョンをインストールする。</li></ul> |
| 10. | インストールには CD-ROM ドライブが必要です。  |

## 16-17 ページ - インストールの手順

LanMap/Multi および LanMap/Pro バージョン 1.32 のインストール手順は以下の通りです。

- |    |   |
|----|---|
| 1. | まず、以下のものを用意してください。認証情報はパッケージ内の封筒の中にあります。この封筒を開きますとソフトウェア使用許諾契約書に同意いただいたものとさせていただきます。開封前にソフトウェア使用許諾契約書をご一読ください。 <ul style="list-style-type: none"><li>◇ ねっとみえ～る LanMap/Multi CD-ROM、または、ねっとみえ～る LanMap/Pro CD-ROM</li><li>◇ 認証情報 (シリアル番号と認証キーが記載された資料)</li></ul> |
| 2. | 製品パッケージの外箱には、パッケージ内容一覧が記載されています。パッケージに不足、または、破損したものがあれば、直販の場合は弊社に、それ以外の場合はお買い求めの販売店等に連絡してください。  |
| 3. | 使用中のアプリケーションがあれば、すべて終了させてください。  |
| 4. | LanMap/Pro バージョン 1.10 をインストール済みのパソコンに LanMap/Pro バージョン 1.32 をインストールする場合は、以下の操作をする前に、バージョン 1.10 をアンインストールしてください。   |
| 5. | ねっとみえ～る LanMap/Multi CD-ROM、または、ねっとみえ～る LanMap/Pro CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入してください。インストール用プログラムが起動します。もしもインストール用プログラムが起動しない場合は、CD-ROM のトップ・ディレクトリにある cdmenu.exe を起動してください。   |
| 6. | インストール用プログラムが起動した後は、画面の指示に従って操作してください。なお、初回のインストールであれば、まず README.TXT ファイルの内容をご一読ください。   |
| 7. | インストール作業中の入力については、以下の点にご注意ください。 <ul style="list-style-type: none"><li>◇ [お名前]の欄には、お使いになるお客様の名を入力してください。</li><li>◇ [シリアル番号]および[認証キー]の欄には、上記「認証情報」資料にある通りのものを半角文字で入力してください。</li></ul>   |

## 18 ページ - SEMDiag ツール

診断ツール SEMDiag (SEMDIAG.EXE) およびその使用法 (SEMDIAG.TXT) は、ねっとみえ～る LanMap/Multi CD-ROM、または、ねっとみえ～る LanMap/Pro CD-ROM の「¥product」ディレクトリにあります。

## 20 ページ - LanMap の受動的な探索とその例外

LanMap 自身が送信をおこなう場合として、以下のケースが追加されました。

「Wake up」コマンドを用いて、WOL (Wake-On-LAN) マジックパケットを送信する場合
---

## 49 ページ - ネットワーク機器一覧ウィンドウ上で可能な操作

マウス右ボタンのクリックにより使用できる、ポップアップメニューのコマンドに、以下の項目が追加されました。

◇ Wake up
選択されたネットワーク機器へ WOL (Wake-On-LAN) マジックパケットを送信します。WOL 対応機器に対してこのコマンドを実行することにより、その機器を起動することができます。WOL 対応でない機器に対してこのコマンドを実行しても、何もおこりません。 LanMap/Multi の場合、この機能はローカルセグメント(23 ページ参照)でのみ、使用できます。 このコマンドは [ネットワーク機器一覧ウィンドウ] 以外のビューウィンドウでは使用できません。

## 83 ページ - [100Mbps ネットワーク]

この機能は、以下のように変更されました。

<b>[ネットワークの種類]</b>
LanMap が監視しているネットワークの種類を指定します。デフォルトは、10Mbps ネットワークです。 [10MB], [100MB], [1GB]の各項目は、ネットワークの物理的な通信速度(それぞれ 10MBPS, 100MBPS, 1GBPS(1000MBPS)) を意味します。

## 127 ページ - スイッチングハブで使用する場合の注意

この項の説明では「LanMap サーバー」という術語が使われていますが、これは誤りであり、正しくは「LanMap マネージャー」です。

## 129-130 ページ - サポート

以下の通り、E-Mail アドレスとホームページ URL が変更されました。(FAX 番号は従来のもままで、変更はありません)

E-Mail	support@wl-int.com
FAX	03-3766-4167
ホームページ	http://www.wl-int.com/

---

*Wonder Lab*

ワンダーラボ有限会社

〒140-0013 東京都品川区南大井 3-1-2-703  
電話 03-3766-4044 FAX 03-3766-4167  
E-Mail info@wl-int.com  
ホームページ http://www.wl-int.com/